ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Влагозащищенная кнопка вызова

GC-0422B1

Паспорт

Версия 03/26

Москва

2026

1. Назначение

Влагозащищенная проводная кнопка вызова (далее кнопка вызова) GC-0422B1 предназначена для вызова персонала из помещения санузла и из больничных боксов. Изделие предназначено для работы в составе оборудования систем вызова персонала «GetCall PG-36M» и «GetCall-IS».

Кнопка вызова GC-0422B1 совместно с сигнальной лампой GC-0611W3 или GC-0611W4 может использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, а также оснащения зон безопасности для объектов 4 и 5 категорий.

2. Общие указания

Раздел 12 заполняется предприятием изготовителем, раздел 13 – организацией-продавцом.

3. Технические характеристики

Напряжение питания, В	12 ±10%
Ток потребления, мА, не более	2
Степень защиты	IP44
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +45
Конструктив	врезное крепление
Габаритные размеры, мм	82x82x13
Вес, г	95
Срок службы, не менее	5 лет

4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид кнопки вызова GC-0422B1.



Рисунок 1. Внешний вид кнопки вызова GC-0422B1

Кнопка вызова выполнена в антивандальном металлическом корпусе из нержавеющей стали 1,5 мм и предназначена для врезного крепления. Конструктивно кнопка вызова состоит из металлической лицевой панели с установленной на ее задней стороне кнопкой с проводами, оснащенными быстросъемными клеммниками. На лицевой панели находятся кнопка вызова с подсветкой, обеспечивающей индикацию посылки вызова (**рис.1, поз.1**), пиктограмма (**рис.1, поз.2**) и надпись ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА (**рис.1, поз.3**).

Врезная конструкция и лицевая панель из нержавеющей стали обеспечивают вандалоустойчивость.

Кнопка вызова устанавливается в стандартную монтажную коробку.

Кнопка вызова подключается к сигнальной лампе GC-0611W3 или GC-0611W4.

Питание кнопки вызова осуществляется от сигнальной лампы GC-0611W3 или GC-0611W4.

5. Монтаж

На задней стороне лицевой панели кнопки вызова расположена кнопка с проводами, оснащенными быстросъемными клеммниками.

Монтаж кнопки вызова осуществляется в следующем порядке:

1. Проложить 2-х проводный кабель от сигнальной лампы и завести внутрь монтажной коробки.

2. Установить монтажную коробку в бетонную или гипсокартонную стену.

3. Подключить к клеммникам кнопки вызова 2-х проводный кабель от сигнальной лампы с соблюдением полярности: от клеммы **ВЫЗ-** сигнальной лампы GC-0611W3 или клеммы **-ВЫЗ** сигнальной лампы GC-0611W4 в свободный слот клеммника с синим проводом, от клеммы **+ВЫЗ** сигнальной лампы GC-0611W3 или клеммы **ВЫЗ+** сигнальной лампы GC-0611W4 в свободный слот клеммника с красным проводом,.

4. Убедиться в работоспособности (см.п.6).

5. Прикрепить лицевую панель кнопки вызова к монтажной коробке через 2 отверстия с помощью 2-х саморезов 2,9х19 и специального имбусового ключа TORX, входящих в комплект поставки.

6. Порядок работы

Вызов осуществляется нажатием кнопки, расположенной на передней стороне корпуса кнопки вызова. При успешной подаче вызова подсветка кнопки включится мигающим красным цветом. Сброс вызова осуществляется с помощью кнопки сброса вызова.

7. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- кнопка вызова GC-0422B1	1 шт.
- монтажная коробка	1 шт.
- имбусовый ключ TORX	1 шт.
- комплект крепежа	1 шт.
- паспорт	1 шт.
- упаковка	1 шт.

8. Условия установки и эксплуатации

Кнопка вызова GC-0422B1 предназначена для эксплуатации в круглосуточном режиме при температуре воздуха от -30° до +45°С и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

9. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от -45°С до +45°С и относительной влажности до 80%.

10. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, строение 1, офис № 112Г,
телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

12. Свидетельство о приемке

Кнопка вызова GC-0422B1 соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

13. Сведения о продаже

Дата продажи _____

Отметка продавца _____

Сертификаты можно скачать, перейдя по ссылке или отсканировав QR-код:

www.telsi.ru/catalog/sertificat/

Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» **№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00448/22**

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.11191/22**

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru