Адаптер усилителя для пультов
GC-0002D3

(Версия 02/22)

Паспорт

Назначение

Адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 предназначен для подключения внешнего усилителя к пультам громкой связи серии GC-1000 (кроме пультов серии GC-1036D).

Также адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 может использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме двусторонней диспетчерской связи с зонами пожарного оповещения объектов 4 и 5 категорий, при этом обеспечивая и обратную связь зон оповещения с диспетчерской.

Технические характеристики

- Уровень выходного сигнала, В, не менее 0,25
- Длина соединительного кабеля, м 2
- Срок службы, не менее 5 лет

Порядок установки

Произведите соединения согласно документации на применяемые переговорные устройства. Адаптер GC-0002D3 подсоединяется к клеммам на коммутационной коробке пульта громкой связи (GC-1006DG, GC-1006D5, GC-1009D1, GC-1036F) или клеммам на задней стороне пульта громкой связи (GC-1001D4) с соблюдением полярности: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В.

Примечание: неправильное подключение адаптера GC-0002D3 приводит к его неисправности.

Порядок работы

Нажмите на пульте громкой связи кнопку абонента, к линии которого подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 загорится красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала на усилитель. После этого можно говорить. При необходимости отрегулируйте уровень входного сигнала на усилителе.

Адаптер усилителя для пультов
GC-0002D3

(Версия 02/22)

Паспорт

Назначение

Адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 предназначен для подключения внешнего усилителя к пультам громкой связи серии GC-1000 (кроме пультов серии GC-1036D).

Также адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 может использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме двусторонней диспетчерской связи с зонами пожарного оповещения объектов 4 и 5 категорий, при этом обеспечивая и обратную связь зон оповещения с диспетчерской.

Технические характеристики

- Уровень выходного сигнала, В, не менее 0,25
- Длина соединительного кабеля, м 2
- Срок службы, не менее 5 лет

Порядок установки

Произведите соединения согласно документации на применяемые переговорные устройства. Адаптер GC-0002D3 подсоединяется к клеммам на коммутационной коробке пульта громкой связи (GC-1006DG, GC-1006D5, GC-1009D1, GC-1036F) или клеммам на задней стороне пульта громкой связи (GC-1001D4) с соблюдением полярности: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В.

Примечание: неправильное подключение адаптера GC-0002D3 приводит к его неисправности.

Порядок работы

Нажмите на пульте громкой связи кнопку абонента, к линии которого подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 загорится красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала на усилитель. После этого можно говорить. При необходимости отрегулируйте уровень входного сигнала на усилителе.

Адаптер усилителя для пультов
GC-0002D3

(Версия 02/22)

Паспорт

Назначение

Адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 предназначен для подключения внешнего усилителя к пультам громкой связи серии GC-1000 (кроме пультов серии GC-1036D).

Также адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 может использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме двусторонней диспетчерской связи с зонами пожарного оповещения объектов 4 и 5 категорий, при этом обеспечивая и обратную связь зон оповещения с диспетчерской.

Технические характеристики

- Уровень выходного сигнала, В, не менее 0,25
- Длина соединительного кабеля, м 2
- Срок службы, не менее 5 лет

Порядок установки

Произведите соединения согласно документации на применяемые переговорные устройства. Адаптер GC-0002D3 подсоединяется к клеммам на коммутационной коробке пульта громкой связи (GC-1006DG, GC-1006D5, GC-1009D1, GC-1036F) или клеммам на задней стороне пульта громкой связи (GC-1001D4) с соблюдением полярности: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В.

Примечание: неправильное подключение адаптера GC-0002D3 приводит к его неисправности.

Порядок работы

Нажмите на пульте громкой связи кнопку абонента, к линии которого подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 загорится красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала на усилитель. После этого можно говорить. При необходимости отрегулируйте уровень входного сигнала на усилителе.

Адаптер усилителя для пультов
GC-0002D3

(Версия 02/22)

Паспорт

Назначение

Адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 предназначен для подключения внешнего усилителя к пультам громкой связи серии GC-1000 (кроме пультов серии GC-1036D).

Также адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 может использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме двусторонней диспетчерской связи с зонами пожарного оповещения объектов 4 и 5 категорий, при этом обеспечивая и обратную связь зон оповещения с диспетчерской.

Технические характеристики

- Уровень выходного сигнала, В, не менее 0,25
- Длина соединительного кабеля, м 2
- Срок службы, не менее 5 лет

Порядок установки

Произведите соединения согласно документации на применяемые переговорные устройства. Адаптер GC-0002D3 подсоединяется к клеммам на коммутационной коробке пульта громкой связи (GC-1006DG, GC-1006D5, GC-1009D1, GC-1036F) или клеммам на задней стороне пульта громкой связи (GC-1001D4) с соблюдением полярности: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В.

Примечание: неправильное подключение адаптера GC-0002D3 приводит к его неисправности.

Порядок работы

Нажмите на пульте громкой связи кнопку абонента, к линии которого подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 загорится красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала на усилитель. После этого можно говорить. При необходимости отрегулируйте уровень входного сигнала на усилителе.

Условия эксплуатации

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 1шт.
- паспорт 1шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0002D3**» соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» **№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00448/22**

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.11190/22**

Условия эксплуатации

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 1шт.
- паспорт 1шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0002D3**» соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» **№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00448/22**

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.11190/22**

Условия эксплуатации

Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 1шт.
- паспорт 1шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0002D3**» соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» **№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00448/22**

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.11190/22**