

IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BSI-R040



Видеорегистратор Bersan

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Операционная система	Embedded LINUX
----------------------	----------------

ВИДЕО

Количество каналов	9
Максимальное разрешение	3840*2160 (8МП, 4К)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

с работающей аналитикой	80Мбит
Количество видеовыходов	2

МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран	9/8/6/4/1
---------------	-----------

Режимы записи	-По сигналу тревоги -Ручной -По расписанию -Интеллектуальный -Обнаружение движения
---------------	--

Функции воспроизведения	-Клип -Перемотка назад -Перемотка вперед -Проиграть -Аудио -Пауза -Электронный зум -Следующий кадр -Предыдущий кадр
-------------------------	---

Режимы поиска по видео	-По событиям SMD -По времени -По сигналу тревоги -По логам -По детектору движения -По тэгам
------------------------	--

Видекодек	-H.265+ -H.264 -H.264+ -H.265
-----------	--

Аудиокодек	-G711A/U -ADPCM_DVI4
------------	-------------------------

Аудиобитрейт	64кбит/с
--------------	----------

ВИДЕОАНАЛИТИКА

ВИДЕОАНАЛИТИКА

(ИИ) регистратора	Детектор движения
Детектор движения	9 каналов, размер зоны: 396 (22x18)

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	2xRJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, р2р,PPPOE
Запись в облако	да

Браузер	-Chrome -IE8-11 -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	ONVIF Профиль S/T

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1RCA, поддерживает 9 каналов IPC audio input
Аудио выход	1RCA(линейный, сопротивление 1кОм), HD выход
Тревожные входы	4: (больше 1.5В, меньше 20В)
Тревожные выходы	1: (меньше 24В, 1А)

USB

Количество	2 USB 2.0
Типы видеовыходов	1HDMI

РРЕ ПОРТ

Количество портов	4
Пропускная способность	100Мбит/сек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Тревожные уведомления	-Отправка E-mail -Звуковой сигнал и текстовое сообщение на экране
Реакция на тревожное событие	-FTP -Начало записи -Скриншот -Подача сигнала на тревожный выход

HDD

интерфейс	1, 3.5" SATA
Максимальная ёмкость диска, Тб	8Тб

Бэкап	-На USB устройство -Сетевой
Интерком	2-way
OSD меню	-Время -Тревожные события -Запись -Название камеры -Детектор движения
Язык интерфейса	Русский, Английский, Немецкий, Французский, Португальский, Испанский, Итальянский, Корейский, Японский, Упрощенный Китайский,

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В	42
PoE	802.3at / PoE+

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Базовое, Вт	57.12
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +50

Рабочая влажность	до 90%
Температура хранения, °C	от -10 до +50
Влажность при хранении	до 90%
Вес нетто, кг	2, без HDD
Размер устройства, мм	260x230x43
Цвет	Черный



Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**